

Kompakt, handy el-værktøj til hurtig, nem ekspandering af rør/ringe af systemet Uponor Quick & Easy og Giacomini GX System. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Ekspandering	Ø 16–63 mm Ø ½–2" s ≤ 6,3 mm
--------------	------------------------------------

REMS Power-Ex-Press Q&E ACC – Hurtig og nem elektrisk ekspandering op til Ø 63 mm. Med automatisk tilbageløb. Til Uponor Quick & Easy.

Expanderhoveder

Stort anvendelsesområde op til Ø 63 mm. Automatisk kørende skridtvis expansion indtil den indstillede slutstilling er nået. Anvendelse af REMS expanderhoveder Q&E og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Expander 50–63 mm, 2", til montering af expanderhoveder Q&E 50–63 mm, 2". Expander 16–40 mm, ½–1½", til montering af expanderhoveder Q&E 16–40 mm, ½–1½", som tilbehør.

Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine kun 5,6 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb.

Drift

Høj preskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 34 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med gængs 450 W universal-motor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedsafbryder.



Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse >>



Leveringen omfatter

REMS Power-Ex-Press Q&E ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk rørexpander til ekspandering af rør/ringe for systemet Uponor Quick & Easy til Ø 16–63 mm, Ø ½–2", s ≤ 6,3 mm. Elektromekanisk drev med automatisk tilbageløb, med gængs universal-motor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. Expander-anordning 50–63 mm, 2". Uden expanderhoveder. I karton.

	Art.-nr.
	575017R220

Læs altid systemudbyderens montageanvisning før arbejdet startes. Batteri-rørexpandere til andre systemer på forespørgsel. Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
Expander 16–40 mm, ½–1½" , til montering af expanderhoveder Q&E 16–40 mm, ½–1½"	575100R
Expanderhoveder Q&E se side 189.	
Stålkasse med indlæg	575278R

