

Kompakt, handy el-værktøj til hurtig, nem ekspandering af rør/ringe af systemet Uponor Quick & Easy og Giacomini GX System. For håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

Ekspandering	Ø 16–63 mm Ø ½–2" s ≤ 6,3 mm
--------------	------------------------------------

## REMS Power-Ex-Press Q&E ACC – Hurtig og nem elektrisk ekspandering op til Ø 63 mm. Med automatisk tilbageløb. Til Uponor Quick & Easy.

### Expanderhoveder

Stort anvendelsesområde op til Ø 63 mm. Automatisk kørende skridtvis expansion indtil den indstillede slutstilling er nået. Indsats af de originale expanderhoveder Uponor Quick & Easy Ø 16–63 mm, Ø ½–2", manuelt og hydraulisk, og Giacomini GX System Ø 16–40 mm, s ≤ 5,5 mm. Expanderanordning, til brug for originale expanderhoveder Uponor Quick & Easy 54–63 mm, 2". Expanderdorn til optagning af de originale expanderhoveder 16–40 mm, ½–1½" og Giacomini GX System 16–40 mm, s ≤ 5,5 mm som tilbehør.

### Konstruktionsmåde

Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udformning, maskine kun 5,3 kg. Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med fastholdelsesgreb.

### Drift

Høj preskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Effektivt elektrohydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med gængs 450 W universalmotor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.



← ACC →  
Automatic Circuit Control  
Med automatisk tilbageløb

Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse >>

## Leveringen omfatter

**REMS Power-Ex-Press Q&E ACC Basic-Pack.** Elektrohydraulisk rørexpander til ekspandering af rør/ringe for systemet Uponor Quick & Easy til Ø 16–63 mm, Ø ½–2", s ≤ 6,3 mm. Elektromekanisk drev med automatisk tilbageløb, med gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. Expanderanordning 54–63 mm, 2". Uden expanderhoveder. I karten.

	Art.-nr.	
	575017	

Læs altid systemudbyderens montageanvisning før arbejdet startes.  
Batteri-rørexpandere til andre systemer på forespørgsel.  
Andre netspændinger på forespørgsel.

## Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
<b>Expanderdorn 16–40 mm, ½–1½"</b> , til optagning af de originale expanderhoveder Uponor Quick & Easy 16–40 mm, ½–1½" og Giacomini GX System 16–40 mm, s ≤ 5,5 mm	575100	
<b>Stålkasse med indlæg</b>	575278	

